

Actividades

- Regula ben a luz do dimmer? Funciona o apagado centralizado?
- Funcionan ben os LED cando se combinan accións directas e o apagado centralizado? Corrixir e reprogramar se non é así.
- Tratar de regular a luz dende o monitor de grupos.

Realizar a regulación dende outro dispositivo. Programar todos os elementos para que todo funcione correctamente.

- Comprobar que funcionan todos os elementos correctamente. Se non é así, analizar porque non e realizar as modificacións pertinentes.
- Regula ben a luz dende as dúas teclas? Comprobar que ocorre cando se regula de maneira alternativa dende un lugar e outro.
- Os LED dos distintos sensores marcan ben o seu estado? Se non é así, tratar de corrixilo.
- Tentar regular o dimmer dende o monitor de grupos. Dos 4 bits, un é usado para o sentido da iluminación, e os outros tres para a regulación. Esta táboa serve de guía:

Decimal	Binario	Sentido regulación	Porcentaxe
0	0000	Deter regulación	-
1	0001	Reducir	100%
2	0010	Reducir	50%
3	0011	Reducir	25%
4	0100	Reducir	12,5%
5	0101	Reducir	6,25%
6	0110	Reducir	1/32%
7	0111	Reducir	1/64%
8	1000	Deter regulación	-
9	1001	Aumentar	100%
10	1010	Aumentar	50%
11	1011	Aumentar	25%
12	1100	Aumentar	12,5%
13	1101	Aumentar	6,25%
14	1110	Aumentar	1/32%
15	1111	Aumentar	1/64%