

DIAGRAMA DE GANTT

EJERCICIO 10 — Sustitución de cuadros de control en línea automatizada

Se deben sustituir dos cuadros eléctricos de control. Hay 4 técnicos disponibles, pero ciertas tareas requieren equipos grandes o trabajo simultáneo.

Datos:

Nº	Tarea	Duración	Técnicos requeridos	Dependencia
1	Desenergización y etiquetado de circuitos	1 día	2	—
2	Desmontaje de cuadros antiguos	2 días	3	Después de T1
3	Montaje de nuevos cuadros	3 días	4	Después de T2
4	Cableado y conexión final	2 días	3	Después de T3
5	Pruebas de continuidad y funcionales	1 día	2	Después de T4